

SOPLADORA STIHL BGA 50 (CON BATERÍA AK10)

Sopladora a batería

TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA
36 V	**2,2 kg**

Descripción

La sopladora a batería STIHL BGA 50, parte del sistema STIHL AK, es compacta y versátil, y te ayuda a realizar tareas de limpieza exigentes en áreas pequeñas y medianas. Las hojas y otros residuos pueden retirarse de manera eficiente en zonas alrededor de la casa, como cocheras, entradas, senderos, terrazas o jardines. Una ventaja importante de esta sopladora a batería es su potencia de soplado constante durante toda la carga de la batería.

¿Qué trae?

- Sopladora STIHL BGA 50
- Batería STIHL AK 10
- Cargador STIHL AL 101

Accesorios y artículos de seguridad



Protección STIHL facial / auditiva



Gafas STIHL de seguridad Function



Protectores STIHL Auditivos Concept 24



Guantes STIHL Function DuroGrip

Sopladora STIHL BGA 50 (Con batería ak10)

Datos técnicos · BGA 50 (Con batería ak10)	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Sistema de acumulador	**AK**
Acumulador recomendado	**AK 20**
Potencia de soplado con boquilla redonda	**11 N** Especificación de fuerza en Newtons (n) para comparar la potencia de los sopladores
Peso del dispositivo sin batería	**2,2 kg**
Velocidad máx. de aire con boquilla redonda	**55 m/s**
Flujo de aire con boquilla redonda	**770 m^3/h**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AK 10	**10 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 10	**55 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AK 20	**20 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 20	**115 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AK 30	**25 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30	**140 min**
Tiempo mínimo de funcionamiento de la batería AK 30 S	**25 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30 S	**140 min**
Nivel de presión acústica: 15 m de distancia	**55 dB(A)** Medido según ANSI/OPEI B175,2-2012 (R2019)
Capacidad de trabajo	**760m2**
Tipo de motor	**Escobillas**
Incluye	**Con batería y cargador**

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.