

CORTASETOS STIHL HSA 60

Cortasetos a batería

POTENCIA	TENSIÓN NOMINAL	PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA
0,29 kW	**36 V**	**3,5 kg**

Descripción

Con el cortasetos inalámbrico STIHL HSA 60, puedes podar de manera efectiva y conveniente incluso setos grandes en tus terrenos domésticos y en el mantenimiento de jardines. Gracias a su duradero motor EC, el STIHL HSA 60 es un cortasetos de muy alto rendimiento. Funciona con baterías de iones de litio del sistema AK de STIHL. En este conjunto, el HSA 60 de STIHL viene de serie con una batería de iones de litio STIHL AK 10 y un cargador estándar STIHL AL 101.

¿Qué trae?

- Cortasetos STIHL HSA 60
- Batería de iones de litio STIHL AK 10
- Cargador estándar STIHL AL 101

Accesorios y artículos de seguridad



Protección STIHL facial / auditiva



Gafas STIHL de seguridad Function



Protectores STIHL Auditivos Concept 24



Guantes STIHL Function DuroGrip

Cortasetos STIHL HSA 60

Datos técnicos · HSA 60	
Tensión nominal	**36 V**
Tensión máx.	**40 V**
Consumo de potencia	**0,40 kW**
Potencia	**0,29 kW** El rendimiento mecánico como valor comparativo de los equipos de gasolina
Sistema de acumulador	**AK**
Acumulador recomendado	**AK 10**
Frecuencia de carreras	**3000 r/min**
Peso del dispositivo sin batería	**3,5 kg** con cuchillo
Longitud de corte	**60 cm**
Distancia entre dientes	**34 mm**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 10	**70 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 20	**140 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30	**175 min**
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 30 S	**175 min**
Largo del dispositivo con cuchillo	**117 cm**
Nivel de presión sonora	**77 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Nivel de potencia acústica	**85 dB(A)** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A)
Valor de vibraciones, izquierda	**1,5 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Valor de vibraciones, derecha	**1 m/s²** Valor K según la Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
Capacidad de trabajo	**120 min**
Tipo de motor	**Inducción**
Incluye	**Con batería y cargador**

Los tiempos de trabajo indicados por carga de batería son orientativos y pueden variar en función de la aplicación y el modo de funcionamiento.